




Kaip pakeisti **FORD**
Transit Mk6 Tourneo
papildomas stop žibintas
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

KEITIMAS: PAPILDOMAS STOP ŽIBINTAS – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Purškalo elektros kontaktams
- Reketinio atsuktuvo
- Torx T25 antgalio


Įsigyti įrankius

Keitimas: papildomas stop žibintas – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: PAPILDOMAS STOP ŽIBINTAS – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


- 1 Atsukite trečiojo stabdžių žibinto tvirtinimus. Naudokite T25 Torx antgalį. Naudokite reketinį atsuktuvą.



- 2 Išimkite tvirtinimo varžtus.



- 3 Išimkite trečiąjį stabdžių žibintą.



4 Atjunkite jungtį nuo trečiojo stabdžių žibinto.



5 Apdorokite trečiojo stabdžių žibinto jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.




6 Prijunkite jungtį prie naujo stabdžių žibinto.



7 Sumontuokite naują trečiąjį stabdžių žibintą.



8 Sumontuokite tvirtinimo varžtus.



9 Priveržkite trečiojo stabdžių žibinto tvirtinimo varžtus. Naudokite T25 Torx antgalį. Naudokite reketinį atsuktuvą



10 Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

PAPILDOMAS STOP ŽIBINTAS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.